

PROBADOR DE VOLTAJE CA SIN CONTACTO / DOBLE RANGO

MD-0090

- Pantalla digital
- Linterna integrada
- Alarma: sonido y luz
- Apagado automático
- Utilizado para probar rápidamente circuitos energizados
- Ideal para electricistas, personal de mantenimiento y uso doméstico
- País de origen China

WESTON[®]
TOOLS

CE NOM

Clip para bolsillo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TENSIÓN	2 x 1,5 V (AAA) 3 V ---
RANGO DE DETECCIÓN DE VOLTAJE	Alta sensibilidad 12 V - 1 000 V ~ Baja sensibilidad 48 V - 1 000 V ~
MATERIAL	Plástico ABS
TIPO DE ALARMA	Sonido y luz
INDICADOR DE COLOR	Verde: línea neutra / Rojo: línea viva
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	Sí
APAGADO AUTOMÁTICO	Sí, después de 3 min inactivo
FUENTE DE PODER	2 Baterías AAA de 1,5 V incluidas
LINTERNA	Sí
RESISTENCIA CONTRA CAÍDA	3 m
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0 °C a 40 °C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-10 °C a 50 °C
CUMPLIMIENTOS DE SEGURIDAD	CAT III 1 000 V
DIMENSIONES APROXIMADAS	157 mm x 27 mm x 23 mm
PESO	32 g



EMPAQUE